



kısa kılavuz SE-S400 / SE-S3000 / SE-C450 / SE-C3500

termal rulo, opsiyonel SD-Card ve opsiyonel hafıza koruma pillerini 2xAA takın!!!

ülke seçimi	<div>↑</div> <div>↓</div>	Deutsch (Deutschland)	<div>=</div> CA/AMT TEND				
tarih / saat	<div>↑</div> <div>↓</div>	aktüel tarih aktüel saat	<div>=</div> CA/AMT TEND	(Lütfen bekleyin - kasa ilklendiriliyor)			
kullanıcı- giriş	anahtar: PGM	<div>1</div> CLK#					
GDPdU için hazırlık	anahtar: PGM	seçim: SD-Karte <div>↑</div> <div>↓</div> CA/AMT TEND	seçim: SD formatieren <div>↑</div> <div>↓</div> CA/AMT TEND	<div>=</div> CA/AMT TEND	SD Karte wird formatiert	<div>SUB TOTAL</div>	<div>SUB TOTAL</div>
tek olan kasa numarası giriş	anahtar: PGM	seçim: Systemeinstellungen <div>↑</div> <div>↓</div> CA/AMT TEND	<div>3</div> SUB TOTAL	<div>0</div> <div>2</div> <div>2</div> <div>2</div> SUB TOTAL	4 haneli kasa numarası misal: <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>1</div> CA/AMT TEND	<div>SUB TOTAL</div>	<div>SUB TOTAL</div>
vergi numarası giriş				<div>3</div> <div>5</div> <div>2</div> <div>2</div> SUB TOTAL	sayı olarak vergi numarası, karaktersiz ve harfsiz en fazla 9 haneli	<div>CA/AMT TEND</div>	<div>SUB TOTAL</div>
fiş bilgileri		şirket verileri (misal: adres) bu grafik yerine: "Vielen Dank für Ihren Einkauf"		<div>2</div> <div>1</div> <div>2</div> <div>2</div> SUB TOTAL	<div>3</div> <div>0</div> <div>00</div> <div>00</div> CA/AMT TEND	<div>SUB TOTAL</div>	<div>SUB TOTAL</div>
opsiyon: kullanıcısız çalışmak		sadece kullanıcısız çalışmak istiyorsanız		<div>2</div> <div>7</div> <div>2</div> <div>2</div> SUB TOTAL	<div>0</div> CA/AMT TEND	<div>SUB TOTAL</div>	<div>SUB TOTAL</div>
opsiyon: kullanıcı- girişi numara ile		kasa imalatdan böyle ayarlı		<div>2</div> <div>7</div> <div>2</div> <div>2</div> SUB TOTAL	<div>4</div> <div>00</div> <div>00</div> <div>00</div> <div>00</div> CA/AMT TEND	<div>SUB TOTAL</div>	<div>SUB TOTAL</div>
vergiyi fişin üzerinde yazdırma		yazdırma net ve kdv ile fişin üzerinde			<div>1</div> <div>0</div> <div>00</div> <div>00</div> CA/AMT TEND	<div>SUB TOTAL</div>	<div>SUB TOTAL</div>



kısa kılavuz SE-S400 / SE-S3000 / SE-C450 / SE-C3500

termal rulo, opsiyonel SD-Card ve opsiyonel hafıza koruma pillerini 2xAA takın!!!

prgramlamaya
başlama

anahtar:
Z

kullanıcı girişi, deaktif
etmediyseniz

1

CLK#

CA/AMT
TEND

yazdırılan z-raporunu muhafaza edin!

kullanıcı-
giriş

anahtar:
PGM

kullanıcı girişi, deaktif
etmediyseniz

1

CLK#

Dikkat: kullanıcı girmediyse -> Hata kodu "E008 BEDIEN. ANMELDEN"

kategori seçimi
ürün grupları,
Ürün,
fiş bilgileri,
kullanıcı
vesaire

anahtar:
PGM

seçim: WGR veya
Artikel veya Bediener vesaire

↑

↓

CA/AMT
TEND

CA/AMT
TEND

programlanacak satırı seçiniz

↑

↓

CA/AMT
TEND

seçimi programlama:
ya yazıyı yada fiyatı yada sayıyı
giriniz

= CA/AMT
TEND

veya

= CA/AMT
TEND

geri dönüş

SUB
TOTAL

yazıları programlama klavye üzerinden - Önemli: MwSt 1 = 19% ve 2 = 7% - Rundung = ABRUNDEN - Kalkuliermethode = MwSt.

fiş başlığı

anahtar:
PGM

seçim: Meldungen PGM

↑

↓

CA/AMT
TEND

PGM satır 1`den 4`e kadar seçiniz

↑

↓

CA/AMT
TEND

yazıları programlama klavye üzerinden

CA/AMT
TEND

SUB
TOTAL

reklam bildirisi
(fiş başlığının
altında)

PGM satır 5`den 8`e kadar seçiniz

↑

↓

CA/AMT
TEND

yazıları programlama klavye üzerinden

CA/AMT
TEND

SUB
TOTAL

fiş sonu bildirisi

PGM satır 9`den 12`e kadar

↑

↓

CA/AMT
TEND

yazıları programlama klavye üzerinden

CA/AMT
TEND

SUB
TOTAL

negatif
ürün grubu

anahtar:
PGM

seçim: Systemeinstellungen

↑

↓

CA/AMT
TEND

3

SUB
TOTAL

5

6

6

SUB
TOTAL

2

ve istenilen
tuşa basınız.
(ürün - yada ürün grubu tuşu)

SUB
TOTAL

opsiyonel fiş programlama

POP-Meldung
(Text in
Großschrift)

anahtar:
PGM

seçim: POP PGM

↑

↓

CA/AMT
TEND

POP satır 1`den 4`e kadar seçiniz

↑

↓

CA/AMT
TEND

yazıları programlama klavye üzerinden

CA/AMT
TEND

SUB
TOTAL

zusätzlich
POP Meldungen
drucken

anahtar:
PGM

seçim: Systemeinstellungen

↑

↓

CA/AMT
TEND

3

SUB
TOTAL

3

0

2

2

SUB
TOTAL

1

00

00

CA/AMT
TEND

SUB
TOTAL