



KURZANLEITUNG SE-S400 / SE-S3000 / SE-C450 / SE-C3500

Thermopapier, optionale SD-Card und optionale Speicherschutzbatterien 2xAA einlegen!!!

Länderauswahl	<div>↑</div> <div>↓</div>	Deutsch (Deutschland)	<div>=</div> <div>CA/AMT</div> <div>TEND</div>				
Datum / Uhrzeit	<div>↑</div> <div>↓</div>	aktuelles Datum aktuelle Uhrzeit	<div>=</div> <div>CA/AMT</div> <div>TEND</div>	(bitte warten - Kasse wird jetzt initialisiert)			
Bediener- meldung	Schlüssel: PGM	<div>1</div> <div>CLK#</div>					
Vorbereitung GDPdU Aufzeichnung	Schlüssel: PGM	Auswahl: SD-Karte <div>↑</div> <div>↓</div> <div>CA/AMT</div> <div>TEND</div>	Auswahl: SD formatieren <div>↑</div> <div>↓</div> <div>CA/AMT</div> <div>TEND</div>	<div>=</div> <div>CA/AMT</div> <div>TEND</div>	SD Karte wird formatiert	<div>SUB</div> <div>TOTAL</div> <div>SUB</div> <div>TOTAL</div>	
Eingabe der eindeutigen Kassennr.	Schlüssel: PGM	Auswahl: Systemeinstellungen <div>↑</div> <div>↓</div> <div>CA/AMT</div> <div>TEND</div>	<div>3</div> <div>SUB</div> <div>TOTAL</div>	<div>0</div> <div>2</div> <div>2</div> <div>2</div> <div>SUB</div> <div>TOTAL</div>	vierstellige Kassennr. z.B. : <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>1</div>	<div>CA/AMT</div> <div>TEND</div> <div>SUB</div> <div>TOTAL</div>	
Eingabe der Steuernr.			<div>3</div> <div>5</div> <div>2</div> <div>2</div> <div>SUB</div> <div>TOTAL</div>	numerische Eingabe der Steuernr. Keine Alpha- oder Sonderzeichen max. neun Stellen		<div>CA/AMT</div> <div>TEND</div> <div>SUB</div> <div>TOTAL</div>	
Meldungen drucken		Ihre individuellen Firmendaten (z.B. Adresse) statt der Grafik: "Vielen Dank für Ihren Einkauf"	<div>2</div> <div>1</div> <div>2</div> <div>2</div> <div>SUB</div> <div>TOTAL</div>	<div>3</div> <div>0</div> <div>00</div> <div>00</div>		<div>CA/AMT</div> <div>TEND</div> <div>SUB</div> <div>TOTAL</div>	
Option: keine Bed.-Anmeldung		nur wenn Sie ohne Bedieneranmeldung arbeiten wollen	<div>2</div> <div>7</div> <div>2</div> <div>2</div> <div>SUB</div> <div>TOTAL</div>	<div>0</div>		<div>CA/AMT</div> <div>TEND</div> <div>SUB</div> <div>TOTAL</div>	
Option: Bed.-Anmeldung mit Bed.-Nr.		dies ist bereits voreingestellt (Auslieferungszustand)	<div>2</div> <div>7</div> <div>2</div> <div>2</div> <div>SUB</div> <div>TOTAL</div>	<div>4</div> <div>00</div> <div>00</div> <div>00</div> <div>00</div>		<div>CA/AMT</div> <div>TEND</div> <div>SUB</div> <div>TOTAL</div>	
Steuerausdruck auf Bon		die Mehrwertsteuer und der Nettoumsatz wird auf dem Bon gedruckt		<div>1</div> <div>0</div> <div>00</div> <div>00</div>		<div>CA/AMT</div> <div>TEND</div> <div>SUB</div> <div>TOTAL</div>	



KURZANLEITUNG SE-S400 / SE-S3000 / SE-C450 / SE-C3500

Thermopapier, optionale SD-Card und optionale Speicherschutzbatterien 2xAA einlegen!!!

Start Programmierung	Schlüssel: Z	Bed.-Anmeldung	1	CLK#	CA/AMT TEND	Gedruckten Z-Bericht aufbewahren!
		nur erforderlich, wenn nicht deaktiviert				

Bediener- anmeldung	Schlüssel: PGM	Bed.-Anmeldung	1	CLK#	ACHTUNG: ohne angemeldeten Bediener -> Fehlercode "E008 BEDIEN. ANMELDEN"
		nur erforderlich, wenn nicht deaktiviert			

Rubrikenauswahl Warengruppe Artikel Meldungen Bediener u.S.w.	Schlüssel: PGM	Auswahl: WGR oder Artikel oder Bediener usw.		zu programmierende Zeile auswählen		individuelle Programmierung: entweder Text oder Preis oder Wert eingeben		Rücksprung mit	
		↑	↓	CA/AMT TEND	↑	↓	CA/AMT TEND	= CA/AMT TEND er	SUB TOTAL
				CA/AMT TEND			= CA/AMT TEND	Wertauswahl	= CA/AMT TEND

Textprogrammierung über Tastatur - Wichtig: Mehrwertsteuer 1 = 19% und 2 = 7% - Rundung = ABRUNDEN - Kalkuliermethode = MwSt.

Bonkopf	Schlüssel: PGM	Auswahl: Meldungen PGM		PGM Zeile 1-4 auswählen		Textprogrammierung über Tastatur		CA/AMT TEND	SUB TOTAL
		↑	↓	CA/AMT TEND	↑	↓	CA/AMT TEND		
Werbemeldung (unterhalb dem Bonkopf)		PGM Zeile 5-8 auswählen				Textprogrammierung über Tastatur		CA/AMT TEND	SUB TOTAL
Abschluss- meldung (Bonende)		PGM Zeile 9-12 auswählen				Textprogrammierung über Tastatur		CA/AMT TEND	SUB TOTAL

negative Warengruppe	Schlüssel: PGM	Auswahl: Systemeinstellungen		3	SUB TOTAL	5	6	6	SUB TOTAL	2 und gewünschte Schnelltaste drücken. (Artikel - oder Warengruppentaste)	SUB TOTAL
		↑	↓	CA/AMT TEND							

Optional Bonprogrammierung

POP-Meldung (Text in Großschrift)	Schlüssel: PGM	Auswahl: POP PGM		POP Zeile 1-4 auswählen		Textprogrammierung über Tastatur		CA/AMT TEND	SUB TOTAL
		↑	↓	CA/AMT TEND	↑	↓	CA/AMT TEND		

zusätzlich POP Meldungen drucken	Schlüssel: PGM	Auswahl: Systemeinstellungen		3	SUB TOTAL	3	0	2	2	SUB TOTAL	1	00	00	CA/AMT TEND	SUB TOTAL
		↑	↓	CA/AMT TEND											