



GDPdU'suz

CASIO®



Kullanım Kılavuz SE-S400 / SE-S3000 / SE-C450 / SE-C3500

kanunlara göre GDPDU fonksiyonu sadece opsiyonel SD-Card ve ek parametreler ile mümkündür!

termal rulo, opsiyonel SD-Card ve opsiyonel hafıza koruma pillerini 2xAA takın!!!

ülke seçimi	sadece Deutsch Deutsch (Deutschland) değil	↑	↓	CA/AMT TEND	
tarih / saat	aktüel tarih aktüel saat	↑	↓	CA/AMT TEND	(lütfe bekleyin - kasa ilklendiriliyor)
vergi	Steuer 1: misal 19%	1	9	↑	↓
vergi	Steuer 2: misal 7%	7		↑	↓
prgramlamaya başlama	anahtar: seçim: PGM Systemeinstellungen	↑	↓	CA/AMT TEND	
fiş bilgileri	şirket verileri (misal: adres) bu grafik yerine: "Vielen Dank für Ihren Einkauf"	3	SUB TOTAL	2 1 2 2	SUB TOTAL
opsiyon: kullanıcısız çalışmak	sadece kullanıcısız çalışmak istiyorsanız (kasa imalatdan böyle ayarlı)	2 7 2 2	SUB TOTAL	0	CA/AMT TEND
opsiyon: kullanıcı- girişi numara ile	kullanıcı girişinden sonra kasa fonksiyonlarını kullanabilirsiniz	2 7 2 2	SUB TOTAL	4 00 00 00 00	CA/AMT TEND
vergiyi fişin üzerinde yazdırma	yazdırma net ve kdv ile fişin üzerinde	1 0 00 00	CA/AMT TEND	SUB TOTAL	



GDPdU'suz

CASIO®



Kullanıcı Kılavuz SE-S400 / SE-S3000 / SE-C450 / SE-C3500

kanunlara göre GDPDU fonksiyonu sadece opsiyonel SD-Card ve ek parametreler ile mümkündür!

termal rulo, opsiyonel SD-Card ve opsiyonel hafıza koruma pillerini 2xAA takın!!!

kullanıcı- giriş	anahtar: kullanıcı girişi, deaktif PGM etmediyseniz 1 CLK#	Dikkat: kullanıcı girmediyseniz -> Hata kodu "E008 BEDIEN. ANMELDEN"
---------------------	--	--

kategori seçimi ürün grupları, Ürün, fiş bilgileri, kullanıcı vesaire	seçim: WGR veya Artikel veya Bediener vesaire anahtar: PGM ↑ ↓ CA/AMT TEND	programlanacak satırı seçiniz ↑ ↓ CA/AMT TEND	seçimi programlama: ya yazıyı yada fiyatı yada sayıyı giriniz = CA/AMT TEND veya = CA/AMT TEND seçiniz = CA/AMT TEND	geri dönüş SUB TOTAL
yazıları programlama klavye üzerinden - Önemli: MwSt 1 = 19% ve 2 = 7% - Rundung = ABRUNDEN - Kalkulierungsmethode = MwSt.				

Bonkopf	seçim: Meldungen PGM anahtar: PGM ↑ ↓ CA/AMT TEND	PGM satır 1'den 4'e kadar seçiniz ↑ ↓ CA/AMT TEND	yazıları programlama klavye üzerinden	CA/AMT TEND	SUB TOTAL
Werbemeldung (unterhalb dem Bonkopf)		PGM satır 5'den 8'e kadar seçiniz ↑ ↓ CA/AMT TEND	yazıları programlama klavye üzerinden	CA/AMT TEND	SUB TOTAL
Abschluss- meldung (Bonende)		PGM satır 9'den 12'e kadar ↑ ↓ CA/AMT TEND	yazıları programlama klavye üzerinden	CA/AMT TEND	SUB TOTAL

negatif ürün grubu	seçim: Systemeinstellungen anahtar: PGM ↑ ↓ CA/AMT TEND	3 SUB TOTAL	5 6 6 SUB TOTAL	2 ve istenilen tuşa basınız. (ürün - yada ürün grubu tuşu)	SUB TOTAL
-----------------------	---	--------------------	------------------------	---	-----------

opsiyonel fiş programlama

açılan bildiri (büyük harfler)	seçim: POP PGM anahtar: PGM ↑ ↓ CA/AMT TEND	POP satır 1'den 4'e kadar seçiniz ↑ ↓ CA/AMT TEND	yazıları programlama klavye üzerinden	CA/AMT TEND	SUB TOTAL
-----------------------------------	---	--	---------------------------------------	-------------	-----------

ek olarak açılan bildiri yazdırma	seçim: Systemeinstellungen anahtar: PGM ↑ ↓ CA/AMT TEND	3 SUB TOTAL	3 0 2 2 SUB TOTAL	1 00 00	CA/AMT TEND SUB TOTAL
---	---	--------------------	--------------------------	----------------	-----------------------