

Technische Daten

Modell:	LK-50
Keyboard:	61 Tasten der Normalgröße, 5 Oktaven (mit ein/ausschaltbarer Anschlagdynamik)
Tastenbeleuchtungssystem:	Kann ein- oder ausgeschaltet werden (bis zu 10 Tasten können gleichzeitig beleuchtet werden)
Klangfarben:	137 (128 General MIDI-Klangfarben + 9 Trommel-Klangfarben); mit Überlagerung und Auftrennung
Rhythmusinstrument-Klangfarben:	61
Polyfonie:	maximal 24 Noten (12 für bestimmte Klangfarben)
Automatische Begleitung Rhythmusmuster: Tempo: Akkorde: Rhythmus-Controller: Begleitungslautstärke:	100 Variabel (216 Schritte, ♩ = 40 bis 255) 3 Greifverfahren (CASIO CHORD, FINGERED, FULL RANGE CHORD) START/STOP, INTRO, NORMAL/NORMAL FILL-IN, VARIATION/VARIATION FILL-IN, SYNCHRO/ENDING 0 bis 127 (128 Schritte)
3-Schritt Lehrfunktion: Wiedergabe:	3 Übungen (Schritt 1, 2, 3) Wiederholte Wiedergabe eines Musikstücks
Song Bank Anzahl der Musikstücke: Controller:	100 PLAY/PAUSE, STOP, FF, REW, LEFT/TRACK 1, RIGHT/TRACK 2
Musikalische Informationsfunktion:	Klangfarbe, automatische Begleitung, Song Bank Nummern und Namen; Notenzeilen-Schreibweise, Tempo, Metronom, Takt- und Beatnummer, Schritt-Übungs-Anzeige, Akkordname, Dynamische Markierung, Greifvorgang, Pedal-Operation
Metronom: Beat-Spezifikation:	Ein/Aus 1 bis 6
Speicher Songs: Aufnahmespuren: Aufnahmemethoden: Speicherkapazität:	2 2 Echtzeit, schrittweise Ca. 5.200 Noten (gesamt für zwei Songs)
MIDI:	16 Multi-Klangfarben-Empfang, GM Level 1 Standard
Andere Funktionen Transponierung: Stimmung:	25 Schritte (-12 Halbtöne bis +12 Halbtöne) 101 Schritte (A4 = etwa 440 Hz, ±50 Cent)
Anschlüsse MIDI-Anschlüsse: Zuordnungsbare Buchse: Kopfhörer/Ausgangsbuchse: Ausgangsimpedanz: Ausgangsspannung:	IN, OUT Klinkenbuchse (Sustain, Sostenuto, Soft, Rhythmus-Start/Stop) Stereo-Klinkenbuchse 100 Ω Max. 4,5 V (effekt.)
Stromversorgungsbuchse:	9 V Gleichspannung
Stromversorgung: Batterien: Batterielebensdauer: Netzgerät: Ausschaltautomatik:	2-Weg 6 Monozellen Ca. 4 Stunden Dauerbetrieb mit Alkalibatterien (Ca. 0,5 Stunden Dauerbetrieb mit Manganbatterien) AD-5 Schaltet die Stromversorgung etwa 6 Minuten nach der letzten Tastenbetätigung aus. Arbeitet nur bei Batteriebetrieb, kann aber auch ausgeschaltet werden.
Lautsprecher-Ausgang:	2,5 W + 2,5 W
Leistungsaufnahme:	9 V --- 7,7 W
Abmessungen:	94,3 x 37,8 x 13,4 cm
Gewicht:	Ca. 5,4 kg (ohne Batterien)

- Änderungen des Designs und der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

