

Manual de referencia rápida 5467 CASIO®

Enhorabuena por haber seleccionado este reloj CASIO.

Bluetooth® es una marca comercial registrada o marca comercial de Bluetooth SIG, Inc. de los Estados Unidos.

Su reloj cuenta con la función Mobile Link, que le permite comunicarse con teléfonos móviles Bluetooth® SMART para que la hora del reloj se sincronice con la del teléfono móvil.

- Este producto ha sido aprobado o cumple con las leyes de radiofrecuencias en distintos países y zonas geográficas. El uso de este producto en zonas donde no ha sido aprobado o donde no cumple con las leyes de radiofrecuencia correspondientes puede ser sancionado por las leyes locales. Para obtener más información, visite <http://world.casio.com/ce/BLE/>.
- El uso de este producto a bordo de un avión está restringido por las leyes de aviación de cada país. Asegúrese de obedecer las instrucciones del personal de la aerolínea con respecto al uso de dispositivos tales como este producto.

Para obtener detalles acerca de las funciones, visite el siguiente sitio web y seleccione el idioma para el EQB-700.
<http://support.casio.com/wat/bs/>



Uso del reloj

Carga

Quítese el reloj de la muñeca y colóquelo en un lugar bien iluminado.

- El reloj podría calentarse al dejarlo expuesto a la luz durante la carga. Tenga cuidado de no quemarse.
- Evite cargar el reloj en lugares muy calurosos.


Ahorro de energía

- Si se deja el reloj en un lugar oscuro durante aproximadamente una semana, se detienen todas las manecillas.

Alertas de la pila

- Pila baja
La manecilla de segundos salta cada dos segundos (Alerta de pila baja).
- Pila agotada
Todas las manecillas detenidas.

Guía general




- F/-/E: Estado de la pila
- Hora actual
- R: Espera de Bluetooth
- Día de la semana (SU, M, T, W, T, F, S)
- Hora dual actual
- P/A: Hora dual p.m./a.m.
- P-A: Hora actual p.m./a.m.
- ⚡: Bluetooth conectado*


* Mantenga presionado (B) durante aproximadamente 1,5 segundos para conectarse mediante Bluetooth.

Ajuste de la hora

- Gire la corona hacia adentro para aflojarla.
- Extraiga la corona hasta la segunda posición.
 - Se habilita el ajuste de los minutos.




- Gire la corona para cambiar el ajuste de los minutos.
- Presione (B).
 - Se habilita el ajuste de la hora.
- Gire la corona para cambiar el ajuste de la hora.
- Presione (B).
 - Se habilita el ajuste del dígito de las decenas del año.
- Gire la corona para cambiar el ajuste del dígito de las decenas del año.



- Presione (B).
 - Se habilita el ajuste del dígito de las unidades del año.
- Gire la corona para cambiar el ajuste del dígito de las unidades del año.



- Presione (B).
 - Se habilita el ajuste del mes.
- Gire la corona para cambiar el ajuste del mes.



- Presione (B).
 - Se habilita el ajuste del día.
- Gire la corona para cambiar el ajuste del día.
- Tras realizar los ajustes que desea, vuelva a introducir la corona y atornillela en su lugar.

Especificaciones

Precisión a la temperatura normal	: ±15 segundos al mes
Indicación de la hora	: Hora, minutos, segundos; fecha, día de la semana Sistema de calendario: Calendario completamente automático desde 2000 a 2099 Otros: Hora dual (hora, minutos; intercambio con la hora local)
Función Mobile Link	: Corrección automática de la hora La hora se ajusta automáticamente durante un periodo de tiempo fijo. Cambio automático del horario de verano Cambio automático entre hora estándar y horario de verano. Localizador de teléfonos Una operación en el reloj hace que el teléfono móvil emita un sonido. Corrección de la posición de las manecillas Especificaciones sobre la comunicación de datos Bluetooth® Banda de frecuencias: 2440 MHz a 2480 MHz Transmisión máxima: 0 dBm (1 mW) Rango de comunicación: 2 metros máx. (varía según el entorno)
Otros	: Ahorro de energía; alerta de pila baja; indicador de la pila (nivel de carga actual de la pila)
Fuente de alimentación	: Panel solar y una pila recargable
Autonomía aproximada de la pila	: 5 meses Condiciones • Corrección automática de la hora: 4 veces/día