

CAISSE ENREGISTREUSE ELECTRONIQUE

SE-S100



PROGRAMMATION SIMPLIFIEE

CASIO[®]

23/03/2015

SOMMAIRE


PROGRAMMATION SIMPLIFIEE.....	1
Introduction	3
Programmation.....	4
Initialisation de la caisse :	4
Programmation de base :	4
Utilisation de l'imprimante journal ou ticket :	5
Programmation de l'heure (si besoin)	5
Programmation de la date (si besoin)	5
Programmation de la TVA 20 % TVA1	6
Programmation de la TVA 5.5 % TVA2.....	6
Programmation de la TVA 10 % TVA3.....	6
Affectation des TVA1 20 % aux départements (rayon).....	6
Affectation des TVA2 5.5 % aux départements (rayon).....	7
Affectation des TVA3 10 % aux départements (rayon).....	7
Programmation du prix d'un PLU (article)	7
Rattachement d'un PLU (article) à une famille(Département)	8
Programmation du prix d'un département (Familles : Touches grises de 1 à 24)	8
Programmation du nom d'un département (Familles : Touches grises de 1 à 24)	8
Programmation du nom d'un article (Code PLU).....	9
Programmation des 5 lignes du message entête ticket	9
Dernières manipulations	10
Déblocage partiel (si nécessaire).....	10
Remise à zéro des chiffres d'affaires (si nécessaire)	10
Sauvegarde du programme sur carte SD.....	11
Restauration du programme de la carte SD.....	11
Suppression du programme complet	11

Introduction

* Explication sur l'utilisation de ce manuel



Touche de clavier numérique (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 00, point décimal)
Le numéro de la touche est spécifié en noir
Si le numéro n'est pas spécifié, il doit être renseigné selon la programmation.



Touche de fonction (la fonction est toujours indiquée à l'intérieur du cadre).



Touches de caractères alphabétiques (touches produits du clavier plat).

Programmation

Attention :

Avant de brancher le cordon d'alimentation

Mettre au préalable le papier thermique dans la caisse enregistreuse avant de brancher le cordon d'alimentation.
N'installer les piles de sauvegarde qu'après l'initialisation.

Initialisation de la caisse :

- 1) Positionnez le sélecteur sur **OFF**, positionnez le papier thermique puis branchez le cordon d'alimentation.
- 2) Lorsque le zéro clignote sur l'afficheur, sélectionner la langue Française en appuyant sur le chiffre **1** du clavier numérique puis sur la touche **CA/AMT TEND**
- 3) La caisse vous demande ensuite de renseigner la date et l'heure en respectant les instructions imprimées sur le ticket.
- 4) La caisse vous demande de renseigner les taux de TVA avec un zéro fixe à l'écran : renseigner les taux (TVA1=20%, TVA2=5.5% et TVA3=10%) ou sortir directement en appuyant sur **SUBTOTAL**.
- 5) L'afficheur doit s'éteindre à la fin de la procédure. Si NON : Débrancher et recommencer les étapes 1, 2, 3 et 4.
Si OUI passez à l'étape suivante 6.
- 6) Installez les piles de sauvegarde.


Programmation de base :

Positionner le sélecteur sur PGM puis taper :

(Page 62 du manuel) :




(Page 64 du manuel) :



Impression du message Entête ticket = 0
Ou
Impression du logo sur ticket = 1

(Page 65 du manuel) :



Pour tout autre mode de fonctionnement, veuillez vous référer au manuel utilisateur livré avec la caisse enregistreuse.

Important :

Une touche «HELP» vous aidera à programmer ou à utiliser votre caisse enregistreuse simplement à tout moment.

Utilisation de l'imprimante journal ou ticket :

Positionner le sélecteur sur PGM puis taper :


Pour le mode ticket : **1** → SUB TOTAL → **0** → CH → SUB TOTAL

ou


Pour le mode journal : **1** → SUB TOTAL → **1** → CH → SUB TOTAL

Programmation de l'heure (si besoin)

Positionner le sélecteur sur PGM puis taper :




EXEMPLE : Pour programmer 15 heures et 5 minutes



Programmation de la date (si besoin)

Positionner le sélecteur sur PGM puis taper :




EXEMPLE : Pour programmer le 8 février 2009




Programmation de la TVA 20 % TVA1

Positionner le sélecteur sur PGM puis taper :




Programmation de la TVA 5.5 % TVA2

Positionner le sélecteur sur PGM puis taper :




Programmation de la TVA 10 % TVA3

Positionner le sélecteur sur PGM puis taper :




Affectation des TVA1 20 % aux départements (rayon).

Positionner le sélecteur sur PGM puis taper :




Affectation des TVA2 5.5 % aux départements (rayon).

Positionner le sélecteur sur PGM puis taper :



Affectation des TVA3 10 % aux départements (rayon).


Positionner le sélecteur sur PGM puis taper :



Programmation du prix d'un PLU (article)


Attention : toujours saisir les prix sans utiliser le point décimal (exemple, pour 10,00€, saisir 1000)

Positionner le sélecteur sur PGM puis taper :



Rattachement d'un PLU (article) à une famille(Département)


Positionner le sélecteur sur PGM puis taper :



Programmation du prix d'un département (Familles : Touches grises de 1 à 24)

Attention : toujours saisir les prix sans utiliser le point décimal (exemple, pour 10,00€, saisir 1000)

Positionner le sélecteur sur PGM puis taper :




Programmation du nom d'un département (Familles : Touches grises de 1 à 24)

Voir page 47 du manuel de l'utilisateur


1ère méthode : Programmation manuel des textes

Positionner le sélecteur sur PGM puis taper :



2ème méthode : Programmation par libellés préenregistrés sur la touche HELP


Positionner le sélecteur sur **REG** puis taper : **10** **HELP**
 Sélectionner une catégorie afin d'obtenir la liste de libellés associées : Exemple **110** **HELP** (Vente Article)
 Relever le n° de la désignation souhaité : Exemple : **JEU=011**
 Positionner le sélecteur sur **PGM** puis taper :



Programmation du nom d'un article (Code PLU)


Programmation par libellés préenregistrés sur la touche HELP

Positionner le sélecteur sur **REG** puis taper : **10** **HELP**
 Sélectionner une catégorie afin d'obtenir la liste de libellés associées : Exemple **710** **HELP** (Alimentation)
 Relever le n° de la désignation souhaité : Exemple : **Eau=142**
 Positionner le sélecteur sur **PGM** puis taper :



Programmation des 5 lignes du message entête ticket

Voir pages 52 du manuel de l'utilisateur
 Positionner le sélecteur sur **PGM** puis taper :



Dernières manipulations

Déblochage partiel (si nécessaire)

Cette opération permet un déblocage de la caisse, elle n'a aucune incidence sur la programmation, ni sur les enregistrements effectués en mode REG.

Positionner la clef sur OFF

Appuyer sur la touche

Positionner la clef sur PGM en restant appuyé sur la touche

Relâcher la touche et appuyer sur la touche l'écran affiche « FFFFFFFFFF »

Lorsque l'initialisation est terminée, un ticket est édité avec le code d'initialisation sélectionné.

Remise à zéro des chiffres d'affaires (si nécessaire)

Cette opération permet après la formation du client d'effacer tous les essais effectués sur la SE-S100.

Seuls les compteurs financiers sont remis à zéro, cette opération n'a aucune incidence sur la programmation

ATTENTION Cette opération remettant à zéro également les compteurs Z et n° de ticket, il ne faut pas l'utiliser après que la SE-S est enregistrée des ventes réelles.

Positionner la clef sur OFF

Appuyer sur la touche

Positionner la clef sur PGM en restant appuyé sur la touche


Relâcher la touche lorsque l'écran affiche :

l'écran affiche 00000000 taper **888888888** puis la touche

Lorsque l'initialisation est terminée, un ticket est édité avec le code d'initialisation sélectionné.


Sauvegarde du programme sur carte SD

Clé sur PGM et taper ensuite :



Restauration du programme de la carte SD

Clé sur PGM et taper ensuite :



Suppression du programme complet

Clé sur PGM et taper ensuite :



Puis enlever les piles et débrancher la caisse du secteur électrique.